



Guia de Informações

Vivo Smart Wi-Fi

Neste guia iremos apresentar os modos de instalação do repetidor **Vivo Smart Wi-Fi** e algumas orientações que podem te ajudar a ter uma excelente experiência com nosso equipamento. Vamos lá!

Instalação 1. Para conectar como repetidor Wi-Fi

Passo 1. Verifique se o interruptor encontrado na parte inferior está na posição repetidor (**interruptor em Rep**).



O repetidor deve estar a uma distância de **pelo menos 2 metros** do roteador.

Passo 2. Conecte a fonte de energia no repetidor e em seguida na tomada. Acione a chave que fica na parte inferior do equipamento **na posição ON**.



Passo 3. Espere até que os LEDs de rede **Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz** estejam ligados na cor **azul**, enquanto o **LED Wi-Fi** ficará piscando na cor **vermelha**.



Passo 4. Agora, na parte traseira do seu **repetidor** mantenha o botão **Wi-Fi 5 GHz/WPS** pressionado **por 2 segundos e solte**. O **LED Wi-Fi 5GHz** irá piscar em **azul** durante 2 minutos.



Caso o LED não comece a piscar, certifique-se que os passos anteriores foram seguidos corretamente.

Passo 5. Durante esse período, vá até o seu **roteador/modem** e aperte o botão **Wi-Fi 5 GHz/WPS** na parte traseira do seu roteador **por 2 segundos e solte**. O **LED Wi-Fi 5GHz** irá piscar em **azul** durante 2 minutos.



Passo 6. Aguarde até que todos os LEDs no **repetidor** fiquem na cor **azul** e constantes. Pronto! A conexão entre roteador e o repetidor está estabelecida. Você pode desligar o **repetidor** e levá-lo para o local onde deseja melhorar o sinal de Wi-Fi.

Ao religá-lo, será refeita a conexão com o roteador **automaticamente**. A cobertura do sinal será exibida conforme as variações de cores ao lado.



- Distância adequada
- Distância intermediária
- Muito distante - Aproximar o roteador

*Caso efetue a troca do nome da rede (SSID) ou da senha Wi-Fi **é necessário realizar o procedimento de pareamento novamente**. Para isso, basta executar os passos 3, 4, 5, e 6 conforme descrito acima.

Conecte seus dispositivos:

Após a instalação, para clientes **Vivo Fibra**, o **Vivo Smart Wi-Fi** irá replicar o nome de rede (SSID) e senha já utilizados em seu roteador para ambas as frequências (2.4 GHz e 5 GHz), buscando a melhor conexão inclusive para dispositivos que possuem a capacidade de navegar nas duas redes Wi-Fi.

Agora você já pode aproveitar o Vivo Smart Wi-Fi na função Repetidor.

Instalação 2. Para conectar usando um cabo de rede

Para o processo de instalação do repetidor **Vivo Smart Wi-Fi** usando um cabo de rede (modo extensor) é necessário ter em mãos um cabo de rede RJ45 (como o que já vem disponível junto com o equipamento). Em seguida, basta realizar o procedimento abaixo:

Passo 1. Ligue o **repetidor** na tomada e acione a chave que fica na parte inferior na posição **"Cabo Eth"**.



Passo 2. Conecte o cabo na entrada ethernet do equipamento e no seu roteador.



Passo 3. Aguarde até que os LEDs 2.4GHz e 5GHz fiquem na cor **azul**.



Caso não seja cliente Vivo Fibra, você encontrará na parte traseira do seu **Vivo Smart Wi-Fi** o nome de rede (SSID) e senha que poderão ser utilizados para conectar seus dispositivos (smartphones, computador, tv e outros dispositivos). Nesse caso recomendamos a instalação do repetidor utilizando um cabo de rede. Assim você poderá utilizar o repetidor de sinal Wi-Fi nas frequências 2.4GHz e 5GHz.

Suporte ao cliente: 0800 720 5120

Atendimentos de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h. Sábado das 9h às 14h. contato@suportemitra.com.br - www.suportemitra.com.br